

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f 5 V
 I_f 0,25 A
 U_a +45 V=
 U_g 0
 I_a 1,5 mA
 S 0,666 mA/V
 D 5 ‰
 g 20
 R_i 30 k Ω
 R_g 2,3 M Ω

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f 5 V~
 U_a +30 V=
 U_g 0 & -2 V=

**In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen**

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 12, 54

00200
300**00 A**
 00-A 300 A
 200 A 400 A
00 AA

00-AA

H

Triode.

 Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon
