



Prüfdaten:

U_f . . . 2,3 V~
 U_a . . . +150 V=
 U_g . . . 0 & -2 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen

808

Betriebsdaten:

U_f . . . 2,5 V
 I_f . . . 0,8 A
 U_a . . . +100 V=
 U_g . . . -3 V=
 I_a . . . 3,5 mA
 S . . . 0,5 mA/V
 D . . . 12 %
 g . . . 8
 R_i . . . 16 k Ω


Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

Max Funke, Adenau-Eifel

1. 52

Amerika Type 2 F 7

Triode + Pentode, regelbar
Karte 808 + Karte 809



Unbrauchbar

?

G

u

t

0

2

4

6

8

10 mA