



Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

50 L 6 | 50 C 6

U_f	. . . 50	. . . 50 V
I_f	. . . 0,15	. . . 0,15 A
U_a	. . . +110	+ 200 V=
U_{g1}	. . . - 7,5	. -14 V=
U_{g2}	. . . +110	+ 135 V=
I_a	. . . 49	. 61 mA
I_{g2}	. . . 4	. 2,2 mA
S	. . . 8	. 7,1 mA/V
R_i	. . . 13	. 18,3 k Ω
R_a	. . . 2	. 2,6 k Ω
R_k	. . . 140	. 220 Ω

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a	. +200	+200 V=
U_{g2}	. +117	+135 V=
N_a	. 10	. 12,5 W
N_{g2}	. 1,25	. 1,75 W
N	. 2,1	. 6 W
bei d	. 10	. 10 %
U_{fk}	. 90	. 90 V
$U_{g\sim}$. . 7,5	. . 14 V

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f	. . . 50 V~
U_a	. . . +200 V=
U_{g1}	. 0 & -2 V=
U_{g2}	. +60 V=


In Stellung 2

gibt es Teilausschlag nach links; dies ist durch den hohen Heizfadenwiderstand bedingt und ist in Ordnung.

A small deflection in Position 1 is all right.
Un petit indication en Position 1 est en ordre.

In Stellung 13 auf Steuerwirkung prüfen

In position 13 is to prove the control grid.
En position 13 vérifier l'action de commande de la grille.



Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel . 7. 53.

50 L 6

50 L 6 G

50 L 6 GT

50 C 6

50 C 6 G


50 C 6 GT

End-Pentode / Output Pentode / Pentode de puissance.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



100 mA