

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . 6,3/12,6 V
 I_f . 0,4/0,2 A
 U_a . +150 V=
 U_{g1} . -1,9 V=
 I_a 8,5 mA
 S 6,3 mA/V
 μ 45
 R_a 7,2 k Ω
 R_k 220 Ω

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . 12,6 V~
 U_a . +100 V=
 U_{g1} . 0 & -2 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung

prüfen

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

1021

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 4. 58.

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . +275 V=
 U_{g2} . -100 V=
 I_{g1} . . . 2 mA
 I_k 20 mA
 R_{g1} . . . 0,5 M Ω
 N_a 2 W
 U_{fk} . . . 200 V

E 180 CC
7062

5965

Triode + Triode
Karte 1021 + Karte 1022

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

