

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 17 V
 I_f . . . 0,1 A
 U_a . . . +200 V=
 U_{g1} . . . -2 V=
 U_{g2} . . . +85 V=
 U_{g3} . . . 0
 I_a . . . 5 mA
 I_{g2} . . . 1,75 mA
 S . . . 2,2 mA
 D . . . 5,5 %
 R_i . . . 1000 k Ω
 R_{g2} . . . 68 k Ω
 R_k . . . 295 Ω

Grenzdaten:

Ratings / Conditions maxima:

U_a . . . +300 V=
 U_{g2} . . . +300 V=
 I_k . . . 10 mA
 R_{fk} . . . 20 k Ω
 R_{g1} . . . 3 M Ω
 N_a . . . 1,5 W
 N_{g2} . . . 0,3 W
 U_{fk} . . . 150 V

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 17 V~
 U_a . . . +200 V=
 U_{g1} . . . 0 & -2 V=
 U_{g2} . . . +60 V=
 U_{g3} . . . 0

In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen

In position 13 is to
prove the control grid.
En position 13 vérifier
l'action de commande de la
grille.

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 10. 53.


UEBF 80

HF-Pentode + Duodiode
Karte 173 + Karte 174

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



10 mA

