

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 20 V
 I_f . . . 0,1 A
 U_a . . +100 V=
 U_{g1} . . . 0
 S 3 mA/V
 D . . . 6 %
 g . . . 17

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 20 V~
 U_a . . +100 V=
 U_g . 0 & -2 V=

In Stellung 13
 auf Steuerwirkung
 prüfen

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.



951

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 7, 54.


UCF 12

Triode + Pentode
 Karte 951 + Karte 952


Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon



10 mA

**Grenzdaten:**

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . +150 V=
 R_g 1 MΩ
 N_a 1 W
 U_{ik} . . 100 V