

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 50 V
 I_f . . . 0,15 A
 $U_{a \max}$. 235 V/eff.
 $I_a \max$. 75 mA
 $U_{fk \max}$. 350 V
 $C \max$. 16 μF
 $R_a \min$. 100 Ω

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 50 V \sim
 U_a . . . 60 V \sim

In Stellung 2

gibt es Teilausschlag nach links; dies ist durch den hohen Heizfadenwiderstand bedingt und ist in Ordnung.

A small deflection in Position 2 is all right.

Un petit indication en Position 2 est en ordre.

Röhre hat **2 Systeme**.

Das 2. System ist in Stellung 11 zu messen

2. System is measurable in position 11

2. System est à essayer en position 11

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel · 7. 53.


50 X 6

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



100 mA

