

**Betriebsdaten:**

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f 5 V
 I_f 3 A
 U_a . max 550 V_{eff.}
 I_a . max 225 mA
 R_i . min 75 Ω

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f 5 V \sim
 U_a 100 V \sim

In Stellung 3

wird Signal „F“ angezeigt. Dies ist durch die Sockelschaltung bedingt und ist in Ordnung.

In Position 3 the meter pointer marked „F“ on account of the base diagram; that is all right.

En Position 3 l'aiguille renseigne „F“, c'est en ordre.

Röhre hat 2 Systeme.

Das 2. System ist in Stellung 11 zu messen

2. System is measurable in position 11

2. System est à essayer en position 11

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 10. 54


5 U 4 5 U 4 WG
 5 U 4 G VT-244
 5 U 4 GT 5931

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



663