

**Betriebsdaten:**  
 Typical operation:  
 Exemple d'utilisation:

$U_f$  . . . 6,3 V  
 $I_f$  . . . 0,65 A  
 $U_a$  . max 500 V eff.  
 $I_a$  . max 100 mA  
 $U_{fk}$  max 550 V



**Prüfdaten:**  
 Test operation:  
 Vérification:

$U_f$  . . . 6,3 V ~  
 $U_a$  . . . 60 V ~

Röhre hat 2 Systeme.  
 Das 2. System ist in  
 Stellung 11 zu messen  
 2. System is measurable  
 in position 11  
 2. System est à essayer  
 en position 11

227

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 12. 54.

**EZ 3**

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar  
 mauvais / Bad

?

**G u t**  
 Good / Bon

