# PC 93 Triode







$J_A$ - Bereich

30

A

A

A 75 V

$J_A$ 16 mA

$U_I$

2,5 V

$G_1$

$G_1$

K

F

F

Heizung 3,8 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

| Meßspannungen | | | |
|---|---|---|---|
| Heizung | F | 3,8 | V |
| $U_I$ | $G_1$ | 2,5 | -V |
| $U_{II}$ | | | -V |
| $U_{III}$ | | | V |
| $U_{IV}$ | | | V |
| A | | 75 | V |
| **Richtströme** | | | |
| $J_A$ | | 16 | mA |
| $J_{G_2}$ | | | mA |
| S | | | mA/V |